

Generatore di Corrente Inverter



Codice
Barcode

60156
8028815601566

Generatore	Potenza nominale monofase (PRP)	1,6 Kw
	Potenza massima monofase (LPT)	2,0 Kw
	Fase	monofase
	Modalità di avviamento	manuale
	Tensione monofase / trifase (V) Frequenza (Hz)	230 - 50
	Prese	2x16A
	Pannello di controllo	-
	Capacità serbatoio carburante (l)	4
	Autonomia al 50% di carico (h)	4
	Rumorosità a 7 metri e 50% di carico (dBA)	59
Motore	Presse 12V	si
	Tipo di motore	benzina
	Modello del motore	QL80
	Potenza (HP)	3,0
	Cilindrata (cc)	79.7
Logistica	Capacità olio (l)	0,35
	Peso imballo incluso (kg)	23
	Dimensione prodotto (mm)	480x285x390

Prezzo Euro

742,00